

KULLANIM KILAVUZU – BAĞLANTI ŞEMASI

P1 Konnektörü – Güç* Girişi

1:	+ SUPPLY
2:	+ SUPPLY

*: Voltaj girişi +10V ile +27V DC arasındır.

P4 Konnektörü – Motor* Çıkışları

1:	+ MOTOR
2:	- MOTOR

*: 10,5A yazılımsal akım limitleme, 12A sigorta koruması.

P3 Konnektörü – Kontrol Girişleri

1:	+5V VCC
2:	0..5V _{DC} giriş – veya 1..100kΩ arası potansiyometre bağlayınız
3:	GND
4:	S1 Kontrol Girişi*
5:	S1 Kontrol Girişi*

*: Aşağıdaki tabloya bakınız.

Kontrol Girişleri Tablosu:

S1	S2	Motor Davranışı
0	0	Sola Dön
1	0	Sağa Dön
0	1	Ortalı Sol*
1	1	Ortalı Sağ**

*: Ortalı Sol: Potansiyometrenin ortasından sonra sol tarafı sola döndürür, sağ tarafı ise sağa döndürür.

** : Ortalı Sağ: Potansiyometrenin ortasından sonra sol tarafı sağa döndürür, sağ tarafı ise sola döndürür.

Teknik Özellikler:

- ❖ Kaliteli güç elemanları ve devre dizaynı ile verimli çalışma.
- ❖ Yüksek frekanslı (17 kHz) PWM kontrolü ile sessiz motor kontrolü.
- ❖ 10 Volt – 27 Volt DC aralığında çalışabilir.
- ❖ 7 Amper’e kadar fırçalı dc motorlar için uygundur.
- ❖ 10 Amper’de 30 dk çalışma performansı.
- ❖ 12 Amper koruma sigortası mevcuttur.
- ❖ 10,5 Amper’de yazılım destekli hick-up akım limitleme.
- ❖ Soft-start ile güvenli kalkış.
- ❖ Kontrol girişleri PLC ve mikrodenetleyici ile kullanıma uygun.

Not: 12V besleme için 12V motor, 24V besleme için 24V motor bağlayınız.